



Sweden

**SKOGSINDUSTRIERNAS
TEKNIK AB**
Pulp and Paper Industries' Engineering Co

SSG 4565

Datum	Utgåva	Beteckning	Sida
1975-03-01	1	TKE	1 (2)

Dokumentation för elutrustningar Yttre förbindningstabell (Anslutningstabell)

1 Orientering

För yttre förbindningstabell enligt SSG 4565 gäller allmänna anvisningar enligt SSG 4561 och nedanstående detaljerade regler.

2 Referens

Yttre förbindningstabell enligt SSG 4565 uppfyller fordringarna enligt SEN 02 08 41 och SEN 02 08 42 i avseende på ingående kolumners beteckning och ordningsföljd. I övrigt har ett urval gjorts av olika alternativ i denna SEN-norm samt vissa tillägg införts.

3 Blankett

Blankett enligt SSG 4565 är hänförlig till SEN-normens blankett huvudtyp 1. Följande huvudkolumner har medtagits:

Ledning; Beteckning; Anslutningspunkt A och B; Anmärkning. Spalter för radnummer har införts. Spalterna betecknas med N och är förtryckta med löpande radnummer.

Hela texthuvudet är avsett för anläggningshavarens uppgifter med undantag av raden över Forts.blad - Blad, vilken vid behov får användas för konsults, tillverkares eller leverantörs uppgifter, i första hand (identitetsbeteckning), ritningsnummer, (bladnummer). Om det bedöms erforderligt att lämna ytterligare uppgifter om konsult, tillverkare eller leverantör får detta ske längst till höger på första bladets fria utrymme, ovanför SSG-blankettens texthuvud. Uppgifterna kan lämpligen anges i en påstämplad texthuvudruta.

Vid tryckning av blankettoriginal kan blanketternas vänstra marginal förses med benämningar för de kopiesatser som man önskar åtskilja. Märkning kan göras genom håltagning av kopiesatserna i ruta med respektive benämning eller på annat lämpligt sätt.

4 Huvudkolumnernas innehåll

Vid redovisning av yttre förbindningar disponerar normalt varje kabelpartsände en rad i tabellen. Undantag görs för vissa kabelparter vid redovisning enligt avsnitt 5.2.

För huvudkolumnernas innehåll gäller generella regler enligt avsnitt 4.1 - 4.4. Avvikelser beroende på redovisning enligt särskild metod framgår av avsnitt 5.

4.1 Ledning

I kolumnen Ledning lämnas uppgift om kabeltyp, partantal och area normalt endast på samma rad som kabelnumret.

4.2 Beteckning

I kolumnen Beteckning anges varje kabels individuella beteckning normalt endast på samma rad som part 1. Varje kabels samtliga parter skall anges i nummerföljd efter partnummer. För kabel med färgmärkta parter anges färg eller partnummer. Om partnummer används skall färgnummerkod införas i blankettens underkant eller på särskilt blad i dokumentatsen.

Skyddsledare och/eller skärm skrivs efter övriga parter, se SEN 02 08 41 avsnitt 3.2.

Tabellen bör skrivas så att samtliga parter tillhörande viss kabel redovisas på samma blad.

I generell not bör för varje dokument anges regler för märkning av kabelparter.

4.3 Anslutningspunkter

I kolumnerna för Anslutningspunkt A och B anges de punkter till vilka kabelparterna skall anslutas.

Anslutningspunkterna skall vara entydigt bestämda i regel genom post- och uttagsbeteckning. Kolumnerna ifylles i den omfattning som framgår av avsnitt 5.

Inom ett dokument upptas alla ingående enheter och underenheter enligt kolumn Anslutningspunkt A, i postnummerföljd.

Kablar till/från viss enhet eller underenhet bör skrivas i kabelnummerordning.

Kolumnen Hänvisning skall i förekommande fall ifyllas, se SEN 02 08 41 avsnitt 2.4. Som alternativ hänvisningsuppgift får radnummer användas, vid behov kompletterat med spalt och bladnummer. T.ex: 110A35, dvs blad 110, spalt A, rad 35.

För tillkommande enheter och kablar bör bladnummer och spaltutrymme reserveras i lämplig omfattning.

4.5 Anmärkning

I kolumnen Anmärkning kan bl a anges:

Ändringsnot (1, 2, 3,...) enligt notering på därför avsedd plats i blankettens underkant.

Ändringsnot (a, b, c,...) med förklarande text i blankettens underkant.

Postadress Box 140, S- 851 03 Sundsvall	Telefon 060-12 38 50	Telefax 060- 15 07 10	Antal bilagor 1
--	-------------------------	--------------------------	--------------------